

Receptor Cinético de encendido ON/OFF 1 Zona AC85V-260V 5A 1100W Max RF + Wifi App



REFERENCIA: ERC2201-W
CÓDIGO DE BARRAS -

DESCRIPCIÓN:

Receptor Wifi de 1 Zona para interruptores y pulsadores Cinéticos. Este receptor le permite tener 1 Zona independiente la cual podrá ser encendida o apagada por 1 o varios interruptores cinéticos. (no incluido, podrá adquirirlo aparte). Modelo Wifi, podrá controlarlo también desde su app (Tuya) o a través de asistentes de Voz como Alexa y Google Home (1 encendido)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ficha
Técnica Modelo ERC2201-W
ALIMENTACIÓN
AC100V ~ 240V 50/60Hz
Nº de Salidas 1 Encendido Acabado PC
INIFUGO Potencia Maxima

LED: 500W/ Canal
RESISTIVO: 1100W/ Canal

Temperatura de trabajo -20? ~ +55?
DISTANCIA DE TRABAJO

80MTS EN ESPACIOS ABIERTOS
25MTS EN INTERIORES

DIMENSIONES L44*W44*H22mm Protección IP2



0APP COMPATIBLE TUYA (COMP CON ALEXA Y GOOGLE HOME) FRECUENCIA WiFi version: WiFi 2.4G + RF 433MHz METODO DE INSTALACION En caja de mecanismo o caja de empalme uso Se puede usar con interruptor cinetico o con la app, solo o conjuntamente Certificados EN 60669-1: 2018 EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010 EN 62479:2010 EN 50665:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) Garantía 3

IMÁGENES EXTRAS

