

Bombilla Led inalámbrica Miboxer 6W RGB+CCT (2700k-6500k) E27 RF 2.4ghz



REFERENCIA: BL-014
CÓDIGO DE BARRAS -

DESCRIPCIÓN:

Las bombillas Led Wifi Miboxer son ideales para aquellas instalaciones donde necesiten una lámpara led que de luz blanca (2700K-6500K) pero con la flexibilidad de tener también una bombilla led RGB de 256 colores. Estas bombillas pueden ser controladas mediante un mando wifi o desde un tablet o smartphone gracias a sus accesorios sin necesidad de cablear, gracias a que llevan integrado un chip wifi. Con esta bombilla led podremos obtener un ahorro energético de hasta 70%. Necesita de mando para poder cambiar la tonalidad (no incluido). Podrá encontrar todos los accesorios en la misma categoría Mi-Light

MULTILED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Información del Producto Lámpara Miboxer 6W
RGB + CCT E27

Esta económica lámpara LED Miboxer con un consumo de tan solo 6 vatios se puede controlar con el mando a distancia RGB + CCT (Se compra por separado desde 1 zona a 100 zonas). Esto le permite crear hermosos colores en cualquier lugar de su hogar. Ilumina el salón, el dormitorio y/o la cocina como desees. Por supuesto, la lámpara LED RGB + CCT también es adecuada para su uso en restaurantes, bares y otras áreas. Al usar esta lámpara LED,



puede ahorrar hasta un 80% de energía. ¡La lámpara tiene un casquillo E27 y una vida útil de nada menos que 50.000 horas!

Cambio de gama de colores

Puedes crear y transformar 16 millones de colores con este control remoto RGB+CCT. El color, la temperatura de color, la saturación y el brillo ahora están en tus manos. Con la rueda de colores puedes elegir el color deseado y con el "control de saturación" la saturación del color. ¿Quieres ajustar el brillo de la bombilla LED RGB+CCT? Luego puede atenuar la luz con el botón "Atenuación de brillo". Al hacer clic en "M" (Modo), puede elegir diferentes programas de color. Con "S" puede configurar la velocidad del programa de tinción.

¿Cómo instalar?

La lámpara LED es muy fácil de instalar y controlar a través del control remoto Miboxer RGB + CCT. En primer lugar, coloque la lámpara en el lugar correcto. Para emparejar la lámpara con el control remoto a través de RF de 2,4 GHz, primero debe asegurarse de que la lámpara esté apagada. Luego enciende la lámpara y hace clic en el botón de la zona deseada 3 veces en 3 segundos. El emparejamiento se completa cuando la luz parpadea en verde tres veces. ¿Quieres desemparejar la bombilla LED de Miboxer ? A continuación, apague y vuelva a encender la luz y presione rápidamente la zona correcta 5 veces en 3 segundos. Cuando tenga éxito, la lámpara parpadeará en rojo.

Especificaciones del producto:

? Nombre del producto: Bombilla Led inalámbrica Miboxer RGB+CCT (2700k-6500k) E27 RF 2.4ghz.

? Número de modelo: BL-014





- ? Consumo: 6 vatios
- ? Voltaje: CA 100-240 V 50/60 Hz
- ? Color: RGB + Blanco CCT 2700 - 6500 K
- ? Salida de luz: 95 lúmenes por vatio - 550LM Total
- ? CRI: > 80.
- ? Ajuste: E27
- ? Ángulo de haz: 220°
- ? PF: > 0,5
- ? Material: aluminio + PC
- ? Distancia de control: 30 metros
- ? Dimensiones: ?57 mm x 100 mm
- ? Áreas de aplicación: hogares, restaurantes, bares, etc.

Ficha técnica Modelo

BL-014 Tipo de Led SMD 5050 Epistar Potencia 6W Tensión nominal 85-265V AC Frecuencia 50 - 60 Hz Color de Luz RGB + CCT (2700k - 6500k) Temperatura de trabajo -20° +65° Vida útil 50.000h Ángulo de Luz (grados) 120° Flujo Luminoso (Lumen) 550Lm Nivel de Protección IP IP20 Interior Acabado Aluminio/PC Dimensiones **?57*100mm** Dimable Sí

IMÁGENES EXTRAS



