



Receptor Cinético de encendido ON/OFF 2 Zonas AC85V-260V 5A 1100W * 2 Max RF + Wifi App



REFERENCIA: ERC2202-W
CÓDIGO DE BARRAS -

DESCRIPCIÓN:

Receptor regulador Wifi de 2 Zonas para interruptores y pulsadores Cinéticos. Este receptor le permite tener 2 Zonas independientes la cuales podrá ser encendidas, o apagadas por 1 o varios pulsadores e interruptores cinéticos. (no incluido, podrá adquirirlo aparte). Modelo Wifi, podrá controlarlo también desde su app (Tuya) o a través de asistentes de Voz como Alexa y Google Home (2 encendidos)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ficha

Técnica MODELO ERC2202-W ALIMENTACIÓN
AC100V ~ 240V 50/60Hz

Nº DE SALIDAS 2 Encendidos AC ABADO PC
INIFUGO POTENCIA MAXIMA

LED: 500W/ Canal * 2

RESISTIVO: 1100W/ Canal * 2

TEMPERATURA DE TRABAJO -20° ~ +55°

DISTANCIA DE TRABAJO

80MTS EN ESPACIOS ABIERTOS

25MTS EN INTERIORES





DIMENSIONES L44*W44*H22mm
PROTECCIÓN NIP20APP COMPATIBLE TUYA (COMP CON ALEXA Y GOOGLE HOME)
FRECUENCIA WiFi version: WiFi 2.4G + RF 433MHz
MÉTODO DE INSTALACIÓN En caja de mecanismo o caja de empalme
USO Se puede usar con interruptor cinético o con la app, solo o conjuntamente
CERTIFICADOS EN 60669-1: 2018
EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010
EN 62479:2010
EN 50665:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
GARANTÍA 3

IMÁGENES EXTRAS

