

Receptor Controlador tira led Wifi RGB+CCT Mi-Light - MiBoxer 12V-24V 16A auto sync

REFERENCIA: CON-MI-FUT039

CÓDIGO DE BARRAS -



DESCRIPCIÓN:

Receptor controlador Wifi para tiras Led RGB + CCT. Con este receptor podrá crear 4 zonas independientes para controlar las tiras RGB+CCT que tenga conectadas con una potencia de 12A (6A por canal). Con auto-transmisión entre los demás controladores con lo que se consiguen distancias sin límites y compatible con una amplia gama de mandos a distancia RF de mano, pared, APP, Wifi, Amazon Alexa y Google Assistant

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo: CON-MI-FUT039 **Color que controla:** RGB +CCT **Potencia Max Soportada:** 12A Max **Dimable:** Si **Tensión Nominal:** 12-24V DC **Frecuencia Wifi:** 2.4GHZ **Instalacion:** IP20 Interior **Acabado:** ABS **Temperatura de trabajo:** -20° +65° **Medidas:** 22mm(Al) x 119mm(An) x 37,5mm(Pr)

Info sobre este producto: Este controlador lleva incorporada la función repetidor y autosincronismo.

Si quieres controlar 4 zonas de forma independiente, necesitas 4 controladores y un mando a distancia. La instalación y configuración es muy sencilla, para asignar una zona a un controlador solo tienes de conectar la tira al controlador, conectar el adaptador de



corriente, y pulsar en el mando a distancia el botón ON de la zona que se le quiere asignar durante tres segundos. La tira luego empieza a parpadear para indicar que se ha programado con éxito.

Para borrar la codificación del controlador solo tienes que conectar la tira al controlador, conectar el adaptador de corriente, y pulsar en el mando a distancia el botón ON de la zona que quieres borrar, 5 veces de forma consecutiva (antes de tres segundos). La tira luego empieza a parpadear para indicar que se ha borrado con éxito. Posteriormente la puedes codificar con otra zona.

IMÁGENES EXTRAS

