



# Receptor Cinético regulador dimmer 1 Zona AC85V-260V 1.5A 150W Max RF + Wifi App



REFERENCIA: ERC2203-W

CÓDIGO DE BARRAS -

## DESCRIPCIÓN:

Receptor regulador Wifi de 1 Zona para pulsadores Cinéticos. Este receptor le permite tener 1 Zona independiente la cual podrá ser encendida, apagada o regulada por 1 o varios pulsadores e interruptores cinéticos. (no incluido, podrá adquirirlo aparte). Modelo Wifi, podrá controlarlo también desde su app (Tuya) o a través de asistentes de Voz como Alexa y Google Home (1 regulación)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ficha

Técnica MODELO ERC2203-W ALIMENTACIÓN  
AC100V ~ 240V 50/60Hz  
Nº DE SALIDAS 1 Regulación ACABADO PC  
INIFUGO POTENCIA MAXIMA

LED: 150W/ Canal

TEMPERATURA DE TRABAJO -20? ~ +55?  
DISTANCIA DE TRABAJO

80MTS EN ESPACIOS ABIERTOS  
25MTS EN INTERIORES

DIMENSIONES L44\*W44\*H22mm PROTECCIO  
NIP20 APP COMPATIBLE TUYA (COMP CON  
ALEXA Y GOOGLE HOME) FRECUENCIA WiFi  
version: WiFi 2.4G + RF 433MHz METODO DE





INSTALACIONEn caja de mecanismo o caja de empalmeUSOSe puede usar con pulsador cinetico o con la app, solo o conjuntamenteCERTIFICADOSEN 60669-1: 2018

EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010

EN 62479:2010

EN 50665:2017

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)

ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)GARANTÍA3

IMÁGENES EXTRAS

