

Relé de encendido 2 gangs AC 220V-240V Wifi 2,4 Ghz para sistemas domoticos Orvibo compatible con Alexa y Google Home



REFERENCIA:

REFERENCIA: DOM-R40W2Z

CÓDIGO DE BARRAS -

UPC: -



MULTILED
LIGHTING SOLUTIONS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción

Este módulo es ideal para aprovechar la instalación original y los interruptores del entorno, o incluso al elegir interruptores comunes (no inteligentes). Al colocar este pequeño módulo es posible convertir estos interruptores en interruptores inteligentes Wifi. Compatible con pulsadores o teclas.

Su gran ventaja es que no necesita estar conectado al cable Neutro. Solo necesita los retornos Fase +, lo que le permite instalarse sin ningún cambio en el entorno eléctrico y aún disfrutar de la tecnología y ventajas de la automatización con Orvibo. - Tiempo de instalación: 5 minutos. - Tiempo de preparación: 1 minuto. - Requisitos: Router Wifi 2.4 Ghz y un teléfono inteligente con la aplicación Orvibo Home instalada. - Objetivo: Ideal para instalaciones existentes en las que no es necesario cambiar el interruptor antiguo Especificaciones Modelo (SKU): R40W2Z Voltaje operacional: AC 220V-240V 50Hz Vida útil: Numero de pulsaciones: 10000 veces Indicador LED : 50000 horas Temperatura operacional: -20~40° Unidad operacional: 5-95% Comunicación: Wifi 2.4 Ghz Protección: Tamaño: 46 x 50 x 18mm Garantía: 24 meses Salida Tipo de Carga Lámpara incandescente (carga resistiva) LED Lámpara fluorescente Potencia mínima x (1

circuito) 12W 12W 14W Potencia máxima x (1 circuito) 300W 150W 200W

Contenido del paquete: 1xRel- DOM-R40W2Z x 1, Tornillos - 2, Tapón de rosca x 2, Tarjeta de servicio posventa x 1, Manual x 1

Descarga la app gratuitamente

La aplicación Orvibo Home es compatible con IOS y Android