

## Detector de Presencia PIR 120º Mini

REFERENCIA: ML-1095 CÓDIGO DE BARRAS -



## **DESCRIPCIÓN:**

Detector de presencia con un ángulo de cobertura de 360º y un campo de detección de hasta 6 metros. El detector activa su circuito de salida cuando una fuente de calor se mueve delante del interruptor y se desactiva una vez se deje de captar dicho calor, tras un tiempo de retardo regulable de 10 segundos a 2 minutos.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Información técnica Modelo

ML-1095Nivel de Protección IP IP20

Dimensiones 56x34x25 mmAlimentación
220-240V AC Ángulo de detección 120º

Distancia de detección 6 metros Tiempo Mín. Tiempo Máx. Tiempo de retardo regulable: A
elegir entre 5 seg, 30 seg, 1 min, 3min, 5 min
y 8 min

## **IMÁGENES EXTRAS**













