

Mando a distancia tipo panel de pared de 1 zona MiBoxer Mono + CCT botones magnetico RF 2.4ghz



REFERENCIA:

REFERENCIA: K2

CÓDIGO DE BARRAS -

UPC: -

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El control remoto RF MiBoxer K2 2.4G es compatible con las luces LED de la serie MiBoxer o Mi-Light 2.4G y puede funcionar con luces LED de un solo color o CCT para ajustar el brillo y la temperatura del color. El control remoto MiBoxer viene con un soporte magnético tipo 86, que es fácil de quitar y volver a colocar el control remoto de luz en el soporte, no se preocupe por perder su control remoto. Hay dos colores de productos remotos disponibles: blanco y negro. Está alimentado por una batería CR2032 de una pieza, tiene bajo consumo de energía y es energéticamente eficiente. La distancia de control es de hasta 30 metros, lo que le permite controlar la iluminación MiBoxer para varias escenas fácilmente.

Características :

- Modelo: K2
- Colores: Blanco
- Tamaño: 86 x 86 x 9 mm (largo x ancho x alto).
- Brillo y temperatura de color ajustables

- Voltaje de funcionamiento: DC3V (batería CR2032)
- Consumo de energía en modo de espera: 6uA
- Potencia de transmisión: 6dBm
- Radiofrecuencia: 2,4 GHz
- Distancia de control: ~30m
- Frecuencia de transmisión: 2400-2483,5 MHz
- Compatible con luces LED de la serie MiBoxer
- Método de modulación: GFSK
- Instalación magnética
- Temperatura de trabajo: -10?-40?
- 2 años de garantía

Incluye :

1*Panel de control remoto MiBoxer K2

1*Manual de usuario