

Receptor Controlador tira led Universal 5 en 1 MiBoxer 12V-24V 15A Wifi 2.4ghz + Zigbee 3,0 Compatible con Alexa y Google Home



amazon alexa



Google Home

REFERENCIA:

REFERENCIA: ZL5

CÓDIGO DE BARRAS -

UPC: -



MULTILED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Consulte los controladores MiBoxer ZL5 RGBWW, que siguen el protocolo estándar Zigbee 3.0 y se pueden controlar con controles remotos RF de 2.4G. con diseño de cinco modos de salida y admite luces LED de un solo color, blanco dual, RGB, RGBW y RGB + CCT, un controlador para todos los tipos de luces LED. Hay un botón físico en el controlador, y puede presionar el botón "Establecer" para cambiar el modo de salida. El controlador RGB CCT se puede controlar mediante el control remoto Zigbee 3.0 y la aplicación de teléfono inteligente después de combinar un Zigbee 3.0 Gateway, puede configurar el color estático o el modo dinámico y ajustar el brillo o la temperatura del color para varias escenas. ZL5 puede funcionar con Amazon Alexa y Google Assistant, lo que permite controlar las luces LED mediante comandos de voz. No solo MiBoxer Zigbee Gateways, sino que también puede ingresar a Philips Hue, IKEA TRADFRI y Amazon Echo Series Zigbee Gateways estándar. Los controladores de luz 5 en 1 también se pueden controlar mediante controles remotos MiBoxer o Mi-Light RF, y puedes usarlos para proyectos de iluminación interior en hogares, oficinas, bares, tiendas, etc.

Características :

- Modelo: ZL5
- Tamaño: 124 x 38 x 23 mm (largo x ancho x alto)
- Voltaje de funcionamiento: CC 12-48 V
- Corriente de salida: 6 A/canal
- Corriente de salida total: 15 A máx.
- Compatible con controles remotos MiBoxer/Mi-Light 2.4G
- 5 modos de salida conmutables: un solo color/blanco doble/RGB/RGBW/RGBWW
- Tecnología inalámbrica: Zigbee 802.15.4
- Frecuencia inalámbrica Zigbee: 2,400-2,480 GHz
- Distancia de control Zigbee: ?100 m (área abierta)
- Control remoto RF 2.4G Distancia: ?30m
- Controlable mediante aplicación Tuya Smart (se necesita puerta de enlace Zigbee 3.0)
- Admite control de voz de terceros
- Funciona con Amazon Alexa/Google Assistant
- Temperatura de trabajo: -10-40?
- 3 años de garantía

Incluye :

1*Controlador MiBoxer ZL5