

## Mando Zigbee 3.0 de 4 botones – Compatible con Tuya y Smart Life



## **REFERENCIA:**

REFERENCIA: MLT-ZIG-Q05 CÓDIGO DE BARRAS -UPC: -

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Mando Zigbee 3.0 de 4 botones tipo llavero – Compatible con Tuya y Smart Life

- Control de escenas y dispositivos con 4 botones configurables
- Conectividad Zigbee 3.0 (requiere hub/gateway)
- Formato llavero, bajo consumo y batería CR2032 reemplazable

? Compatible con **Tuya Smart / Smart Life •** Protocolo **Zigbee 3.0** (2.4 GHz) • **4 botones** (clic, doble clic y pulsación larga) • **Batería CR2032** Por qué elegirlo

Ficha técnica Especificación Valor **Modelo**ML-ZB-KEY4 (Referencia interna) **Tipo**Mando remoto



Zigbee 3.0 de 4 botones (formato llavero) **Protocolo**Zigbee 3.0 (IEEE 802.15.4) **Aplicaciones compatibles**Tuya Smart / Smart Life (vía gateway Zigbee) **Conectividad**Inalámbrica 2.4 GHz · Emparejamiento desde el hub **N.º** de botones / acciones4 botones · clic / doble clic / pulsación larga (según hub) **Alimentación**1 × pila CR2032 (incluida) **Indicador**LED de estado (emparejamiento/batería) **Material**ABS **Dimensiones**? 66 × 34 × 12 mm **Peso**? 24 g **Temp.** funcionamiento0 ~ 40 °C **Frecuencia de trabajo**2405 – 2480 MHz **Alcance interior (típ.)**Hasta 10–20 m (según entorno y hub) **Contenido del paquete**Mando Zigbee, pila CR2032, guía rápida **Certificados**CE & RoHS **Garantía**3 años